

Makita[®] Estación de carga de baterías BCC01 / BCC02



XGT

40V^{max} Li-ion

18V^{max} LITIO-ION

Las baterías LXT de 18 V se pueden cargar junto con las baterías XGT de 40 Vmax utilizando los adaptadores intercambiables ADP10, disponibles como accesorio opcional. (Solo BCC01)

Con varios puertos de carga para baterías 40Vmax XGT[®] Li-Ion.

Puertos de carga

BCC01	BCC02
8 Puertos	12 Puertos

El maletín es compatible con

IPX4

Para instalaciones en las que se utilizan varias baterías

Las baterías se venden por separado.



carga de forma eficiente varias baterías

BCC01: 8 puertos

BCC02: 12 puertos



Cambio de la carga de las baterías conectadas a varios puertos

Permite cargar todas las baterías en los cuatro puertos a la vez.
Incluye una función que cambia automáticamente de batería para cargarlas.





Diseñado para conectar con los maletines MAKAPAC.

- Tiene el mismo tamaño que el MAKAPAC tipo 4
- Se puede transportar hasta la obra con el carro o la carretilla MAKAPAC.



Colocación vertical u horizontal de las cajas



Las baterías de 18 V se pueden cargar con un adaptador

BCC01 solo



18V Batería



Adaptador intercambiable ADP10



Tapa extraíble



Asas dobles giratorias



Orificio para candado

Para evitar robos, se incluye un candado que impide que se extraigan las baterías. (En la misma posición que el MAKAPAC)



Indicador del estado de carga



Junto a cada puerto de carga hay un indicador LED que muestra el estado de la carga.



Tiempo de carga (min.)

Con el cargador específico DC4002



		BCC01 4 puertos / 8 puertos	BCC02 4 puertos / 12 puertos		BCC01 Uso con ADP10 4 puertos / 8 puertos
BL4020 2,0 Ah	75 / 150	75 / 225	BL1815N 1,5 Ah	40 / 80	
BL4025 2,5 Ah	90 / 180	90 / 270	BL1820B 2,0 Ah	55 / 110	
BL4040/F 4,0 Ah	145 / 290	145 / 435	BL1830B 3,0 Ah	80 / 160	
BL4050F 5,0 Ah	175 / 350	-	BL1840B 4,0 Ah	110 / 220	
BL4080F 8,0 Ah	280 / 560	-	BL1850B 5,0 Ah	135 / 270	
			BL1860B 6,0 Ah	160 / 320	

Cargador DC4002

Tipo adaptador de AC especialmente diseñado.



Estación de carga de baterías

BCC01 / BCC02

Dimensiones (L x An x Al) 295 x 407 x 320 mm
Peso neto BCC01: 6,5 kg, BCC02: 6,8 kg
Peso neto (anexo) sin cargador DC4002

Equipo básico: Consultar en la web.

El valor del peso neto incluye la combinación más ligera y más pesada de los accesorios para un uso normal y seguro y los cartuchos de batería que se especifican en el manual de instrucciones.
Los elementos del equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.