

Taladro Combinado LXT®, 18V

DHP492RTJ

18V • 130 Nm • 0 – 2.100 min⁻¹

Un potente taladro combinado sin escobillas para uso general, ideal para atornillar y taladrar.

Un taladro sin escobillas eficiente para atornillar y taladrar con o sin función de percusión, con dos ajustes de potencia. Par máximo de 130/65 Nm. Una herramienta versátil para instaladores, constructores y personal de mantenimiento. Luz LED integrada. Un taladro de impacto sin escobillas potente y de uso general para atornillar y taladrar.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	130 / 65 Nm
Ajuste del par de embrague	21
Par máximo	141 Nm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 8250 / 31500 min ⁻¹
Capacidad de perforación Madera (barrena)	50 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	76 mm
Max. Diámetro de perforación en mampostería	16 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Capacidad de perforación broca de pala	40 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Máquina altamente eficiente y compacta para uso profesional
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.
- Portabrocas sin llave para facilitar la instalación y extracción de la broca
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

Código EAN 0197050011732

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

251314-2 (2x) Tornillo M4X12		346317-0 Gancho para cinturón	
450128-8 Funda para baterías, LXT®, 14,4V –		452947-8 Portapuntas	
784637-8 Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble		837916-4 Plástico interior MakPac (2) interior	
821550-0 Maletín Makpac (2)			

BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL1850B (2x) Batería LXT®, 5,0 Ah		DC18RC Cargador de baterías LXT®	
---	---	--	---

OTROS

Despiece 