

Clavadora LXT® DPT353ZJ

18V • 15 – 35 mm

Clavadora para un trabajo limpio

Una pistola de clavos para baterías 18V LXT® que facilita la fijación limpia. Compatible con clavos de 0,6 mm de grosor que apenas dejan marca. La longitud máxima de los clavos para madera es de 35 mm y 30 mm. Sin batería, sin cargador en equipo básico. Maletín Makpac





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT 18 V Tensión nominal de la batería Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion

Li-ion)

Longitud del clavo 15, 18, 25, 30, 35

Diámetro del clavo 0,6 mm Calibre de atornillado 23 Ga Capacidad del cargador de tornillos 120 Nivel de presión sonora (LDA) 76 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A) Nivel de vibración (3 ejes) \leq 2,5 m/s² Incertidumbre de vibración (Factor K) 1,5 m/s² Peso de la herramienta con batería 2,0 - 2,3 kg 257 x 79 x 226 mm Dimensiones de producto (L x W x H)

Ajuste de profundidad

BENEFICIOS DE USUARIO

- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo



Código EAN 0088381835381

Link a página de producto - www.makita.es





PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

346317-0

Gancho para cinturón

783201-2

Llave hexagonal 3mm

821550-0

Maletín Makpac (2)



346449-3

Gancho para el cinturón



839128-5

MakPac (2) interior



Accesorios opcionales

251314-2

Tornillo M4X12

346449-3

Gancho para el cinturón

821550-0

Maletín Makpac (2)

839128-5

MakPac (2) interior

F-31838

Clavos pin, 0,6 x 25 mm, 23 Ga, 10

F-31854

Clavos pin, 0,6 x 35 mm, 23 Ga, 10

F-32168

Clavos pin inox, 0,6 x 30 mm, 23Ga,



346317-0

Gancho para cinturón



783201-2

Llave hexagonal 3mm



838023-6

MakPac (3) interior



F-31825

Clavos pin, 0,6 x 18 mm, 23 Ga, 10



F-31841

Clavos pin, 0,6 x 30 mm, 23 Ga, 10



F-32142

Clavos pin inox, 0,6 x 18 mm, 23Ga,



" F

F-32171

Clavos pin inox, 0,6 x 35 mm, 23 Ga,



OTROS

Despiece

