

Makita[®]

Cortador de cable a batería
DTC104

LXT

Capaz de cortar cables eléctricos de gran diámetro, con una capacidad de corte máxima de 105 mm.



Par motor (par de apriete)

120 kN

Anchura máxima de apertura de la cuchilla

105 mm

18V
LITHIUM-ION

Capaz de cortar cables eléctricos de gran diámetro

Tipo de cable	Capacidad de corte
Cable de alimentación de polietileno	ø72mm (4 x 325 mm ²)
Cable multifilar con aislamiento PVC	ø77mm (3 x 325 mm ²)
Alambre de cobre recocido	ø105mm (1.300 mm ²)
Alambre de cobre trefilado	ø90mm (1.300 mm ²)
Cable de aluminio	ø105mm (1.300 mm ²)

Orificios metálicos para correa de hombro

Se puede fijar la correa para el hombro.



Interruptor de activación

Cierra las cuchillas para realizar la operación de corte.

Anchura máxima de apertura de la hoja

105 mm



Luces LED de trabajo

Un solo LED con función de preluminiscencia.



Función de retroceso automático

Las cuchillas vuelven automáticamente a su posición original tras completar la operación de corte, lo que aumenta la eficacia del trabajo.



Botón de desbloqueo

Abre las hojas hasta el ángulo de apertura máximo.



Accesorios

Correa al hombro

Código 161347-8



Tiempo de carga

	Carga rápida	
	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

Cortador de cable a batería

DTC104

- Luz LED de trabajo
- Maletín

Par motor (par de apriete)	120 kN
Anchura máxima de apertura de cuchilla	105 mm
Capacidad máxima de corte de cable	Cable de alimentación de polietileno: ø72 mm (4 x 325 mm ²) Cable multiconductor con aislamiento de PVC: ø77 mm (3 x 325 mm ²) Alambre de cobre recocido: ø105 mm (1.300 mm ²) Alambre de cobre estirado duro: ø90 mm (1.300 mm ²) Alambre de aluminio: ø105 mm (1.300 mm ²)
Dimensiones (L x W x H) (Batería)	718 x 123 x 267 mm
Peso neto (Batería)	10-10,5 kg 2 - 10,5 kg BL1815N - BL1860B

Equipamiento estándar: Consultar en la web.

El peso puede variar en función del accesorio o accesorios, incluido el cartucho de la batería.
Los elementos del equipamiento de serie y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

www.Makita.es

Makita, S.A.

C/ Cerceda, 28, nave 4 28052 Vicálvaro (Madrid) España.

Tel.: (34) 916 711 262