

Sierra de cinta

LB1200F

900 W • 305 mm

Eficiencia elevada gracias a la sierra de ruedas, que facilita su movilidad.

Esta sierra estacionaria es ideal para realizar cortes limpios y precisos. La capacidad de corte es de 165 - 305 mm y la velocidad de corte de la hoja se puede ajustar entre 6,7 y 13,3 m/s.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	900 W
diámetro de la cuchilla	6 / 13 / 16 x 2240 mm
Rapidez de la cuchilla	6,7 - 16,7 m/s
Clase de protección IEC	I
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	94 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{PA})	81 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	81,2 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	615 x 775 x 1600 mm
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	45/52 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales
- Cambio de cuchillas sin herramientas para un montaje y desmontaje rápidos de las cuchillas
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- Grandes ruedas de apoyo.

Código EAN 0088381612128

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

B-16695

Sierra de banda, HCS, 2 240 x 16



JM21080260

Conjunto de guía de inglete



JM21080290

Palanca de empuje



JM21080297

Sierra de cinta, 16 x 0.5 x 2240 mm,



Accesorios opcionales

B-16667

Sierra de banda, HCS, 2 240 x 16



B-16673

Sierra de banda, HCS, 2 240 x 13



B-16689

Sierra de banda, HCS, 2 240 x 6 mm,



B-16695

Sierra de banda, HCS, 2 240 x 16



B-30128

Sierra de banda, BiM, 1140 x 13 x 0,5



B-42581

Lija de banda 20x 2240 mm, 80G



B-42597

Lija de banda 20x 2240 mm, 120G



JM21000300

Mesa extensible, 800 mm, LB1200F



JM21000320

Guía circular



JM21000330

Juego de accesorios para lijar con



JM21080230

Montaje de la valla de seguridad



JM21080260

Conjunto de guía de inglete



JM21080290

Palanca de empuje



OTROS

Despiece

