

Fresadora multifunción LXT®

DRT50

18V • 6 / 8 mm

Fresadora multifunción ligera con motor BL sin escobillas para carpintería

Fresadora multifunción para carpintería o pasatiempos. Con la fresadora para cortar ranuras o recortes decorativos en madera. Viene con pinzas de 6 y 8 mm, regla de guía y adaptador de extracción de polvo. Amplia gama de cuchillas disponibles. Equipada con un LED de luz.



LXT **BL**
MOTOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor sin escobillas	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Velocidad sin carga	10000 - 30000 min ⁻¹
Capacidad de inmersión	0 - 40 mm
Capacidad de inmersión con base	0 - 35 mm
Capacidad de inmersión con base de recorte	0 - 40 mm
Capacidad de pinza	6 / 8 mm
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	89 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	81 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,8 - 2,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	134 x 89 x 226 mm
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion

BENEFICIOS DE USUARIO

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

122703-7

Guía de recorte



153489-2

Empuñadura completa 125 mm



164834-6

Guía recta



194579-2

Adaptador de guía de carril



194733-8

Adaptador de aspiración Ø 32 / 37



195559-1

Boquilla para polvo



195562-2

Base eje desplazado



195563-0

Base de superficie



198987-9

Base de inclinación de la fresadora



343577-5

Guía de plantilla 8 x 10 x 9,5 mm



344364-5

Guía de plantilla 14,5 x 16 x 13 mm



781039-9

Llave fija 13



821552-6

Maletín Makpac (4)



837247-1

MakPac (4) D ela interior



D-30209

Estuche de fresas rectas, vástago 6



D-53540

Router estuche de puntas, inserción 8



D-53556

Router estuche de puntas, 12 pcs



■ OTROS

Despiece

PDF