

# Llave de impacto LXT®

## DTW700RTJ

18V • 1/2" • 700 Nm • 0 – 2.200  
min<sup>-1</sup>

**3 modos de tiempo de reacción para la parada automática disponible tanto en los modos de rotación hacia adelante y hacia atrás**

Llave de impacto de 1/2" sin escobillas con un par de apriete de hasta 700 Nm. Equipada con doble luz LED para mayor iluminación, esta herramienta es ideal para aplicaciones que requieren un alto par de apriete.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Velocidad sin carga	0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min <sup>-1</sup>
Máx. par de apriete atornillador impacto	150 / 200 / 320 / 700 Nm
Par de desapriete	1000 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M10 - M24
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min <sup>-1</sup>
Inserción cuadradillo	1/2 "
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	94 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de	19,0 m/s <sup>2</sup>

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El diseño ergonómico del chasis garantiza una buena posición de trabajo.
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- 3 modos de tiempo de reacción para la parada automática disponibles tanto en modo de rotación hacia adelante como hacia atrás

**Código EAN 0088381723862**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

837645-9

MakPac (3) Interior



821551-8

Maletín Makpac (3)



251314-2

Tornillo M4X12



450128-8

Funda para baterías, LXT®, 14,4V –



## BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL1850B (2x)

Batería LXT®, 5,0 Ah



DC18RC

Cargador de baterías LXT®



## Accesorios opcionales

134832-4

Llave de vaso 1/2", 19 x 52 mm



134834-0

Llave de vaso 1/2", 22 x 52 mm



134839-0

Llave de vaso 21 x 78 mm



134842-1

Llave de vaso 26 x 50 mm



134851-0

Llave de vaso 1/2", 22 x 38 mm



134867-5

Llave de vaso 12 x 75 mm



134874-8

Barra de extensión de 1/2", 100 mm



134877-2

Junta universal 84 mm



191G67-2

Mango de extensión



413G39-0

Protector



821551-8

Maletín Makpac (3)



837645-9

MakPac (3) Interior



A-89931

Llaves de vaso 12 x 38 mm



B-55706

Extensión, 1/2", 250 mm



B-55712

Extensión, 1/2", 150 mm



B-55728

Extensión, 1/2", 75 mm



B-68448

Adaptador cambio de inserción, 51



E-12354

Estuche llaves de vaso, 3 pcs



## OTROS

Despiece

