

Soplador LXT®

DUB362Z

18V X2 • 54 m/s • 13,4 m³/min

Efficiente soplador sin escobillas para un uso exigente

Un soplador versátil y extremadamente eficiente para construcción y jardinería. Equipado con un motor sin escobillas y dos Baterías LXT de 18V que alcanzan un voltaje de 36V. la longitud del tubo de soplado se puede ajustar hasta 100 mm, control de velocidad desde un interruptor. sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	2 x 18 V
Velocidad sin carga	11400 - 21500 min ⁻¹
Max. Velocidad del aire	65 m/s
Fuerza de soplado	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Volumen de aire	6,9 / 8,5 / 10,0 / 11,1 / 12,1 / 13,4 m ³ /min
Batería de uso continuo de 18V / 3,0 Ah	44 / 25 / 16 / 12 / 9 / 6 min
Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah	75 / 42 / 28 / 20 / 16 / 11 min
Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah	89 - 13,5 min
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	93,5 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	79,1 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- Bajo nivel sonoro adecuado para su uso en zonas residenciales y espacios públicos
- Boquilla de soplado larga con punta curvada para un rendimiento de soplado óptimo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381693110

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

183P97-1

Set de boquillas de extensión



183P98-9

Boquilla plana



183R02-0

Boquilla larga



191B03-8

Set de boquillas para canalones



191C15-7

Set de tubosadaptadores



191J13-3

Tubo adaptador 71



197888-8

Tubo de extensión.



197889-6

Boquilla plana



OTROS

Despiece

