

# Llave de impacto CXT®

## TW141DSAE

12Vmax • 1/2" • 145 Nm • 0 –  
2.600 min<sup>-1</sup>

### Llave de impacto extracompacta para espacios reducidos

Llave de impacto compacta y ligera para vasos de 1/2". Práctico y fácil de manejar gracias a su peso y tamaño reducido, sigue mostrando 145 Nm de par de torsión. alimentado por un LED de luz que ilumina el área de trabajo. dos Baterías de 2,0 Ah, cargador y maletín.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería CXT	✓
Tensión nominal de la batería	12 V
Velocidad sin carga	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Máx. par de aprieta atornillador impacto	145 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M8 - M16
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3200 min <sup>-1</sup>
Inserción cuadradillo	1/2 "
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	104 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	93 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta	7,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de Vibración (Factor K), apriete con impacto para fijación a la	1,5 m/s <sup>2</sup>

### BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Diseño compacto y ligero

**Código EAN 0088381881821**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

346909-5

Gancho para cinturón



821661-1

Maletín PVC



## BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL1021B (2x)

Batería CXT® 2,0 Ah



DC10SB

Cargador de baterías CXT®



## Accesorios opcionales

346909-5

Gancho para cinturón



821661-1

Maletín PVC



## OTROS

Despiece

